MOTOROLA SOLUTIONS

特定小電力トランシーバー | 中継器対応 | 免許・資格・申請不要

CL268

1年保証

IP66/68 防塵防水

400mW 高音量出力

超薄型・シンプルな機能で使いやすい
特定小電力トランシーバーのハイエンドモデル

モトローラ規格の耐久性・高性能

CL268

【標準構成品】 無線機本体(アンテナリング付き)／ACアダプタ／チャージャースタンド／ベルトクリップ／ストラップバー(ビス付き)／取扱説明書

超薄型ボディ

本体の厚みは17mm。カバー付きスマートフォンと同等の薄さです。

音声出力は400mW

野外でのイベントなどでもクリアに相手の声を聞き取ることができます。

リチウムイオン電池セル内蔵

チャージャースタンド及びマイクロUSBジャック付きACアダプターが標準で付属されており、内蔵電池で何度でも繰り返し使用することができます。本体にマイクロUSB端子が付いているので、付属のACアダプターから直接充電することも可能です。

ロングライフを実現

用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間以上の運用が可能です。

- 通常運用時(工場出荷状態)の場合→約30時間
- モード1:待機時の消費電流を極限まで削減→約32時間
- モード2:スピーカーからの音声出力を制限し、より長い時間の運用を可能に→約38時間
- セーブ1とセーブ2を併用→約41時間

3つのバイブレーション機能を搭載

利用シーンに応じ、3つの選択が可能です。

- 設定1:呼び出しを受けると、必ず短く振動して通話を通知
- 設定2:呼び出しを受けると、10秒間振動して通話を通知し、いずれかのキーで振動停止
- 設定3:個別呼び出しで自局が受信対象のときのみ振動

助けが必要なことを知らせる傾倒アラーム

作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合)

MTR-410D/510Dとの使用で、エリア判定機能やファスト接続機能など先進の機能に対応

特長

デュアルレシーブ機能

現在の通話チャンネルとあらかじめ設定した1つのスキャンチャンネルを自動的に切り替え、モニターしながら待受けすることができます。

セカンダリPTT機能

プログラマブルボタンを第二のPTTボタンとして設定可能。デュアルレシーブ中に、登録したスキャンチャンネルで送信できます。

プログラマブルキー

使用頻度の高い機能を、ワンタッチで呼び出せます。

防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ

最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810G）に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。

※IEC（国際電気標準会議）に基づく、粉塵や水の侵入に関する保護等級
防塵性：IP6×（耐塵形）……粉塵の侵入から完全に保護されている事
防水性：IP×6（耐水形）……いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない事
防水性：IP×7（防浸形）……真水／静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事
防水性：IPX8（防水型）……真水／静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事
※トランシーバーのキャップ等を完全に閉じた状態以外で水没させた場合はこの限りではありません。
また、完全防水を保証するものではありませんので、水に浸けた場合には、速やかに引き上げて水分を完全にふき取ってください。

店舗や介護施設などで役立つ多様な緊急機能を搭載

エマージェンシー機能（アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト）を搭載しました。

雑音が多くても聞き取りやすい音声

クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。

人間工学に基づいたデザイン

グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。
付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。

- カラビナバンドを取り付けるなどさまざまな持ち運び方が可能になる「ストラップバー」
- トランシーバーの識別に役立つ「アンテナバンド」 ※オプション
- 単体でも連結しても使用できる連結充電器 ※オプション

■中継器 —通話範囲を拡大—

MTR-410D

屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品

- バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計
- 見やすい液晶画面
- 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意。周辺音を他のトランシーバーに送信することも可能。
- 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能

MTR-510D

屋外で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン

- 保護等級IP66/67に対応した堅牢設計
- 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由（2.4GHz）で変更可能

共通機能

基本設計を一からやりなおして実現した高音質・高感度設計	トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応 *CL168/268対応	中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能 *CL168/268対応	中継器をLANケーブル（*）で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 （*）LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。

セレコール機能

特定の局を呼び出したいときに便利な機能です。

PTTホールド機能

連続送信ができる機能です。

《その他の機能》

- 音声で送受信を切り替える「VOX機能」
- 会話のプライバシーを守る「秘話モード」
- 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
- バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
- 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
- 送信を禁止して受信専用として使用可能
- マイク感度の自動設定機能
- アクセサリ故障時に一時的にスマートフォンのイヤホンマイクを代用できる「イヤホンモード機能」

■アクセサリ

連結使用可能な急速充電器セット
※ACアダプター付き

VAC-74

トランシーバーの識別に使える アンテナバンド

S8003159 レッド　S8003165 オレンジ
S8003161 ブルー　S8003167 グリーン
S8003163 イエロー　各12個入り

その他アクセサリ

CT-101イヤホンアダプター
3.5Φミニプラグイヤホン接続用

※最新のアクセサリはモトローラ・ソリューションズのホームページでご確認ください。

■主な仕様

	CL268
送受信周波数	1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz
	01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750MHz
送受信周波数（中継器使用時）	10-18ch:送信: 440.2625-440.3625MHz　受信: 421.8125-421.9125MHz
	12-29ch:送信: 440.0250-440.2375MHz　受信: 421.5750-421.7875MHz
電波型式	F3E・F2D
通信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW
受信感度	-13dBμV以下（@12dB SINAD）
低周波出力	400mW以上（400mW時歪率10%以下）
電池の持ち時間	約30時間（定格音声出力、送信：受信：待受割合=10:10:80運用時） スーパーセーブモード1&2利用時 最大約41時間
動作温度範囲	-10℃～+50℃
定格電圧	DC 5V
本体寸法	54×86×17mm（幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず）
本体重量	約110g（本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10g）

■中継器

	MTR-410D	MTR-510D
送受信周波数（半複信モード）	10-18ch: 421.8125-421.9125MHz　440.2625-440.3625MHz	
	12-29ch: 421.5750-421.7875MHz　440.0250-440.2375MHz	
送受信周波数（単信モード）	1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz	
	01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750MHz	
電波型式	単信・半複信	
通信方式	F3E・F2D	
送信出力	10mW/1mW	
受信感度	-13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)	
電池の持ち時間	約10時間 （通信：待受割合=20：80運用時）	-
動作温度範囲	-20℃～+50℃	-30℃～+60℃
定格電圧	DC 5V	DC12/24V
本体寸法	アンテナ含まず150×100×32.9mm（アンテナ含150x258.8x32.9mm）	アンテナ含まず150×100×32.9mm（アンテナ含150×244.6×32.9mm）
本体重量	約340g	約310g

MOTOROLA SOLUTIONS

モトローラ・ソリューションズ株式会社　PCR事業部
〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル
TEL 0066-33-813730（通話無料）
http://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html

私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
Radio Communication Solutions
株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.
□ 本　　社　東京都品川区南品川 2-7-18　TEL 03-5715-2351
□ 関 西 支 店　大阪市西区千代崎 1-24-11　TEL 06-6583-7700
□ 札幌営業所　□ 名古屋営業所
□ 仙台営業所　□ 九州営業所
https://www.jenix.co.jp/　営業所住所はこちら▶

⚠ 注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONSおよびモトローラのロゴマークはMotorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。
©Motorola Solutions, Inc. 2020. All rights reserved.

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。 ●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。 ●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人JBRCに加盟し、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。ホームページ（http://www.jbrc.com）

CL268_03/2020JP