

ALINCO



License-Free Transceiver
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー



防塵・防水
IP64/65/67

免許・資格
不要

DJ-P322L/M

オープン価格 JAN | L 4969182361605
M 4969182361599

見た目はスマート、 距離はワイドに!

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2020年2月現在/当社調べ)



DJ-P322M 実物大



DJ-P322L
通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ!

DJ-P322の優れた機能




3種類のパターン
が選べる着信
バイブレーター




個人やグループの選
択呼出しと通話圏内
確認機能



電池消費を大きく抑
えるエコモード



DJ-U3Rの無線
接続中継にフル
対応



カスタマイズ項目まで
すべてを無線で設定
できるエアクロン
機能



キャリアセンスを感知
してビーブを鳴らすビ
ジーアラーム

便利な機能



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシユ機能



話すとき送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ*



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能



50波のグループ
番号と108波の
DCSコードで
混信が少ない
快適通話

アンテナ長: L 約 16.5cm
M 約 7.5cm

目盛付きダイヤル



ワンタッチで音量
を下げ、自動で戻
す受信音ミュート



無音時の耳障りな
「サー」音を低減
するコンパッダー



通話終わりの
「ザ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



2系統の通信が
できるデュアル
オペレーション

ほかにも多彩な機能を満載!

DJ-U3R

特定小電力無線
屋内用無線接続中継器

免許・資格
不要

オープン価格

JAN: 4969182361537

技術基準適合品
無線ユニット内蔵

DJ-U3R が無線で4台まで連結、 子機のチャンネル切り替えは不要!

- 最多4台まで無線で連結、子機のチャンネル切り替えは不要
- 免許や資格は一切不要
- 病院や介護など、ハイパワー無線が使えない施設でも使用可能

【一般仕様】

- 電波型式/通話F3E (FM)、リモコンF1D (FSK)
- 定格電圧/DC6V
- 外形寸法(突起物除く)/重量

240 (W) × 165 (H) × 42.5 (D) mm (アンテナ部突起:100 mm)/約760g



詳しくは専用カタログ、またはホームページをご覧ください。

定格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質量/約	L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電波型式	F3E(FM)、F1D(FSK)	消費電流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送信出力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法 (突起物除く/約)	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (最大27.7mm)	受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音声出力	最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安(交互通話時)*

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン ロング エコ	28時間 30時間 40時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	通常 ロング エコ	33時間 36時間 45時間

充電時間の目安

	EDC-311/312共通	
EBP-179		約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	1~2km又はそれ以上
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

*無線連絡モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)
アルカリ乾電池 約14.5時間 / EBP-179 約12時間

*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*中継器を使うと通話エリアが広がります。

About this License-free transceiver 本製品が使用できるのは日本国内のみです。

License-free, no radio-user tax, no call charges. No age and language restrictions. Communication range up to several hundred meters. Usable anywhere in Japan for any purposes including business, leisure and sport. Use of this device out of Japan may be subject to fine and/or penalty.

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162
¥7,700 (¥7,000)

5口充電スタンド EDC-312R
¥9,900 (¥9,000)

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R
¥3,080 (¥2,800)

シングル充電器セット EDC-311A
¥4,180 (¥3,800)

●スベア用
ベルトクリップ EBC-58
¥550(¥500)

アクセサリマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック

スピーカーマイク EMS-62
¥3,850 (¥3,500)
IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71
¥5,280 (¥4,800)
IP67耐塵・防浸

*スピーカーマイクではPTTホルルドやVOX運用はできません。

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A*
¥16,280 (¥14,800)

*バイクのヘルメットには装着できません。

ソフトケース ESC-64
¥1,980 (¥1,800)

マイクプラグの形状 1軸4極ねじ込み式

咽喉イヤホンマイク EME-62A*
¥43,780 (¥39,800)

ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh) EBP-179
質量 約26g
¥1,650 (¥1,500)

一般仕様
イヤホンマイク EME-764PA* (オープンエア型)
イヤホンマイク EME-764MA* (耳かけ付オープンエア型)
¥3,300 (¥3,000)/共通

業務仕様
イヤホンマイク
イヤホンマイク EME-32A (カナル型) ¥6,600 (¥6,000)/共通
イヤホンマイク EME-48A (耳かけ型) ¥6,600 (¥6,000)/共通
*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット EME-64A*
¥11,000 (¥10,000)

ここに表示の価格は税込標準(本体)です。マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

ALINCO株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034(代表)

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
*仕様は予告なしに変更する場合があります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 □ 名古屋営業所
- 仙台営業所 □ 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶

