

STANDARD

車載型デジタル簡易無線

GX5580



コンパクトで高性能
スタンダード 車載型無線機

車載型デジタル簡易無線 GX5580UCB

コンパクトかつ高放熱効率ボディ

コンパクトでも優れた放熱性のアルミダイカストシャーシを採用。安定した通信を実現します。




通信を聞き取る4W以上の音声出力

歪の少ない大音量の音声出力で、騒音や雑音の多い業務車内でも快適な通信を提供。

視認性が高いOLED液晶表示

明るい場所でも認識性に優れたOLEDを採用。はっきりしたフォント表示で、全角6文字の見やすい漢字表示が可能。



操作しやすいボタン配置とプログラマブルボタン



操作しやすいよう考慮されたボタン配置と、使い方に応じて機能を割り当てることができるプログラマブルボタン（P1、P2、及びマイクの上部3つのボタン）を搭載し、すばやく意図した通信機能を利用することが可能です。



その他の機能

- ひと目で無線機の状態を確認できる通話表示LED
- 幅広い業務車両に対応した、直流12/24V両対応
- アイコンによるわかりやすい状態表示
- デジタル通信時の秘話機能搭載
- 事故や救援要請時など、緊急事態を周辺に知らせたり、緊急信号を送出する緊急モード搭載
- 応答できない場合でも履歴が残る不在着信メモリー（個別通信時）
- 待受受信時に表示されている相手局と交信可能か確認できるアンサーバック機能（個別通信時）
- 定型文で現状を連絡、メッセージ機能を搭載（個別通信時）
- 耐塵・防水 IP54（本体部分のみ）

オプション

基地局用電源 PS500JA	マイク&スピーカー CMP500S	スタンドマイク CSM500S スピーカー内蔵	外部スピーカー CSK700	eブリッジ接続ケーブル CAW5580E	RS-232C接続ケーブル CAW5580
-------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

主な仕様

型番	GX5580UCB
カテゴリ（種別コード）	UHF帯 簡易無線（免許局・3B 3C 3D）
方式	デジタル
認証番号	001-A20993
周波数	467.0～467.4MHz(65波) 465.096875～465.153125MHz(10波) 468.796875～468.853125MHz(中継下り 10波) 465.034375～465.090625MHz(中継上り 10波)
送信出力	1～5W
消費電流	2.5A以下(5W送信時)
変調方式(デジタル)	4値FSK(F1C,F1D,F1E,F1F)
変調方式(アナログ)	—

[共通定格]

受信感度(デジタル)	-2dBμ以下(BER1%)
受信感度(アナログ)	-5dBμ以下(12dB SINAD)
オーディオ出力	最大 4.0W以上(4Ω負荷)
電源電圧	DC 13.8V / 26.4V ±10%
使用温度範囲	-20℃～+60℃
通信方式	SCPC単信, 単向通信, 同報通信方式
寸法(突起部含まず)	幅 115mm 高さ 30mm 奥行 144mm
質量	約 650g
アンテナコネクタ	M型接栓
付属品	マイク&スピーカー(CMP500S)、取付金具、マイクハンガー、電源ケーブル(3m)、予備ヒューズ、取扱説明書、保証書

本製品は公式ライセンスである株式会社CSRにより製造、配布または販売されています。Vertex Standard、Standard、およびデザイン化されたVSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2023 CSR, Inc. All rights reserved.



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

開発製造 株式会社CSR

https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
名古屋営業所	〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORIビル	TEL 052-709-7011
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪イトビル	TEL 06-6829-6124
広島営業所	〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル	TEL 082-232-3331
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

2024年3月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせ先



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所
- 名古屋営業所
- 仙台営業所
- 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶

